

# 磁気ループアンプ

## ES-DLA203 (特)

### ■ 概要

- ・フラットループ対応の2系統出力の磁気誘導無線アンプです。
- ・1出力は位相が90度反転しています。
- ・デジタルアンプの採用でハイパワー・省スペース化を図りました。

### ■ 定格

アンプ出力	2系統、200W (4Ω) デジタル方式ドライブ (スピコン仕様)
周波数特性	20Hz~20kHz
ひずみ率	0.3%以下
入力回路	LINE x1 0dB 非常放送入力 x1 -20dB (バランスXLRコネクター)
入力インピーダンス	10kΩ
出力回路	なし
消費電力	200W
外形寸法	483 (W) x 230 (D) x 88 (H)
重量	15kg

### ■ 外観寸法図

